Установка обновления программного обеспечения

- 1. Разархивируйте архив на ваш жесткий диск.
- 2. Полностью зарядите аккумулятор вашего планшетного компьютера, подготовьте приспособление, для нажатия кнопки «RESET», на вашем компьютере (это может быть канцелярская скрепка или проволочка подходящего диаметра)
- 3. Откройте папку с программой обновления и кликните иконку Flash_tool.exe чтобы ее запустить.

/порядочить 🔻 Добае	ить в библиотеку 🔻 Общий доступ 👻	Записать на оптиче	ский диск Новая паг	пка 🔠 💌	
🚖 Избранное	Имя	Дата изменения	Тип	Размер	
🚺 Загрузки	Android	10.12.2013 12:05	Папка с файлами		
🕮 Недавние места	BackupData	10.12.2013 12:05	Папка с файлами		
🔜 Рабочий стол	Authentication.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	156 KE	
	BACKUP.INI	31.05.2013 9:32	Параметры конф	1 KE	
詞 Библиотеки	S brom.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	948 KE	
🛃 Видео	brom.ini	31.05.2013 9:32	Параметры конф	1 KE	
📑 Документы	Checksum.INI	31.05.2013 9:32	Параметры конф	1 КБ	
🔄 Изображения	ConsoleMode_v1_0.xsd	31.05.2013 9:32	Файл "XSD"	21 KE	
👌 Музыка	DA_PL.bin	31.05.2013 9:32	Файл "BIN"	999 KE	
	DA_SWSEC.bin	31.05.2013 9:32	Файл "BIN"	1 062 KE	
💐 Домашняя группа	🚳 eboot.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	156 KE	
	Flash_tool.exe	31.05.2013 9:32	Приложение	3 090 KE	
🖳 Компьютер	Flash_tool.INI	06.12.2013 15:01	Параметры конф	2 КБ	
🏭 Локальный диск (С	S FlashToolLib.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	2 477 КБ	
👝 Data (D:)	🚳 gps_brom.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	240 KE	
👝 Съемный диск (Н:)	gps_DA.bin	31.05.2013 9:32	Файл "BIN"	13 KE	
	📄 image_map.xml	31.05.2013 9:32	Документ XML	6 КБ	
Ф Сеть	🚳 META_DLL.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	2 980 KE	
	Microsoft.VC90.CRT.manifest	31.05.2013 9:32	Файл "MANIFEST"	1 KB	
	🚳 miodll.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	152 KE	
	🚳 msvcm90.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	220 KB	
	🚳 msvcp90.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	556 KE	
	S msvcr90.dll	31.05.2013 9:32	Расширение при	641 KB	

4. После открытия Flash_tool.exe, вы увидите основной интерфейс программы

📊 Smart Phone F	lash Tool (Runtime Trac	e Mode)			
File Action O	ptions Window Help)			
Format	Firmware -> Upgrade	⊂ Download	⊘ I Stop	T DA DL All With Check Sum	
Download Agent	D:\3G785MQ\SP_Flash_	Tool_v3.1322.5.175\M	1TK_AllInOne_DA.bi	in	🗁 Download Agent
Scatter-loading File					🗁 Scatter-loading
Authentication File					🕞 Auth File
Certification File					🕞 Cert File
Nand Util File					🕒 Nand Util File
			111		
			<u>ال</u> ا		
-	NAND	USB 921	600 bps		
		DA DL All Without	Battery (Full Speed)	//

5. Нажмите кнопку Scatter-loading для загрузки прошивки, и программа отобразит всплывающее окно, выбора файла. Перейдите в папку с прошивкой выберите файл: MT6589_Android_scatter_emmc.txt, и нажмите open (открыть), как показано ниже :

Smart Phone Flash T Den S	catter file	×	
File Action Options Download Read back	Ianka: images Im	 	
Download Agent D:\30 Scatter-loading File Padovuk Authentication File Certification File Eufonuor Nand Util File Eufonuor name Komnero	стол еки тер		Cent File
Cerb	< III Имя файла: MT6589_Android_scatter_emmc.bt Тип файлов: Map File (*txt) III	 Открыть Отмена 	J,
N	AND USB 921600 bps DA DL All Without Battery (Full Speed)		

6. После, нажмите кнопку «Firmware→Upgrade», как показано ниже:

Download Read	back Memory Test	cip			
C) Format	C Firmware -> Upgrade	က Download	Sto	DA DL All With Check Sum	
)ownload Agent	D:\3G785MQ\SP_Flas	h_Tool_v3.1322.	5.175\MTK_Allin	@ne_DA.bin	🕒 Download Ager
catter-loading File	D:\3G785MQ\images\	MT6589_Android	_scatter_emmc.t	at	🕞 Scatter-loading
Authentication File					🗁 Auth File
Certification File					Cert File
land Util File					🕞 Nand Util File
name	region address	begin address	end address	location	
PRELOADER	0x00000000	0x00000000	0x0001DFEB	D:\3G785MQ\images\preloader_m3g012.bin	
MBR .	0x00600000	0x00600000	0x006001FF	D:\3G785MQ\images\MBR	
🗹 EBR1	0x00680000	0x00680000	0x006801FF	D:\3G785MQ\images\EBR1	
UBOOT UBOOT	0x02720000	0x02720000	0x0275C38F	D:\3G785MQ\images\lk.bin	
BOOTIMG	0x02780000	0x02780000	0x02CD17FF	D:\3G785MQ\images\boot.img	
RECOVERY	0x02D80000	0x02D80000	0x0334EFFF	D:\3G785MQ\images\recovery.img	
SEC RO	0x03380000	0x03380000	0x03382BFF	D:\3G785MQ\images\secro.img	
🗹 LOGO	0x03A00000	0x03A00000	0x03A997C5	D:\3G785MQ\images\logo.bin	Ļ
EBR2	0x03D00000	0x03D00000	0x03D001FF	D:\3G785MQ\images\EBR2	
ANDROID	0x04780000	0x04780000	0x28FE1653	D:\3G785MQ\images\system.img	
•			14	III	•
				0%	
				0/6	

На экране будет отображаться следующее:

Smart Phone Fl	ash Tool (Runtime Ti tions Window H	race Mode)					- 0 X
Download	aons mindow m	-cip					
Format	C Firmware -> Upgrade	ා Download	Sto	DA DL	All With Check Sum		
Download Agent	D:\3G785MQ\SP_Fla	sh_Tool_v3.1322.5	5.175\MTK_Allr	iOne_DA.bin			🕞 Download Agent
Scatter-loading File	D:\3G785MQ\images'	MT6589_Android_	_scatter_emmc.t	ĸt			🛛 🗁 Scatter-loading
Authentication File							🕞 Auth File
Certification File							🗁 Cert File
Nand Util File							🕞 Nand Util File
name	region address	begin address	end address	location			*
PPELOADER PMBR EBR1 EBR1 EBR1 EBR1 EBR1 EBR0 EBR2 EBR2 EBR2 EBR2 EBR2 EBR2 EBR2 EBR2	0x0000000 0x0060000 0x0068000 0x02720000 0x02780000 0x02780000 0x0380000 0x0380000 0x03800000 0x03800000 0x03800000	0x00000000 0x00600000 0x00680000 0x02780000 0x02780000 0x02280000 0x02080000 0x0380000 0x03A00000 0x03A00000 0x03400000	0x0001DFEB 0x006001FF 0x006001FF 0x0275C38F 0x0227D7FF 0x0334EFFF 0x03342FFF 0x033497C5 0x03A091FF 0x28FE1653	D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag D:\3G785MQ\imag	es\preloader_m3g01 es\MBR es\EBR1 es\Lebn es\lsoot.img es\recovery.img es\secro.img es\lsogo.bin es\EBR2 es\system.img	2.bin	E
				0%			
0 Bytes / 0 Bps	EMN	AC Searching	921600 bps	0:00 sec			
							11

7. Соедините ваши компьютеры при помощи USB кабеля и нажмите кнопку перезагрузки планшетного компьютера (маленькое отверстие на тыльной стороне планшетного компьютера, нажимать необходимо тонким предметом, например канцелярской скрепкой). Процесс обновления прошивки начнется автоматически. На экране вы увидите следующее:

Smart Phone Fla	ash Tool (Runtime T	race Mode)				
File Action Op	otions Window H	lelp				
Download						
C) Format	😏 Firmware -> Upgrade	ා Download	Sto	pp 🗖 DA DL	All With Check Sum	
Download Agent	D:\3G785MQ\SP_Fla	sh_Tool_v3.1322.	5.175\MTK_Allin	iOne_DA.bin		🕞 Download Agent
Scatter-loading File	D:\3G785MQ\images	MT 6589_Android	_scatter_emmc.t	xt		😂 Scatter-loading
Authentication File						🗁 Auth File
Certification File	Certification File					
Nand Util File						🕞 Nand Util File
name	region address	begin address	end address	location		*
PRELOADER	0x00000000	0x00000000	0x0001DFEB	D:\3G785MQ\image	s\preloader_m3g012.bin	
MBR	0x00600000	0x00600000	0x006001FF	D:\3G785MQ\image	s\MBR	
EBR1	0x00680000	0x00680000	0x006801FF	D:\3G785MQ\image	s\EBR1	
UBOOT	0x02720000	0x02720000	0x0275C38F	D:\3G785MQ\image	s\lk.bin	E
BOOTIMG	0x02780000	0x02780000	0x02CD17FF	D:\3G785MQ\image	s\boot.img	1
RECOVERY	0x02D80000	0x02D80000	0x0334EFFF	D:\3G785MQ\image	s\recovery.img	
SEC RO	0x03380000	0x03380000	0x03382BFF	D:\3G785MQ\image	s/secro.img	
LOGO	0x03A00000	0x03A00000	0x03A997C5	D:\3G785MQ\image	s\logo.bin	
EBR2	0x03D00000	0x03D00000	0x03D001FF	D:\3G785MQ\image	s\EBR2	
ANDROID	0x04780000	0x04780000	0x28FE1653	D:\3G785MQ\image	s\system.img	÷
•						• • •
		- 1994		100%		
137264 Bytes / 0 Bp	s EMI	AC COM45	921600 bps	0:00 sec		
					PreLoader USB VCOM Port (COM45)	11

5 Smart Phone Fl	lash Tool (Runti	me Trace	Mode)		100	Subsyles .	
File Action Op	otions Window	v Help					
Download							
Q Format	C Firmware -> Up	grade	⊖i Download	Sto	p 🗖 DA DI	All With Check Sum	
Download Agent	D:\3G785MQ\S	P_Flash_T	ool_v3.1322.	5.175\MTK_Allin	One_DA.bin		🕞 Download Agent
Scatter-loading File	D:\3G785MQ\im	ages\MT6	6589_Android	_scatter_emmc.tx	it		🕞 Scatter-loading
Authentication File							🖂 🖂 Auth File
Certification File							🖂 Cert File
Nand Util File	,						🕒 Nand Util File
name	region add	ress be	egin address	end address	location		
PRELOADER PRELOADER MBR EBR1 UBBOOT BOOTIMG RECOVERY SEC_RO LOGO EBR2 ANDROID	0x0000000 0x0060000 0x0068000 0x0278000 0x0278000 0x0278000 0x028000 0x038000 0x038000 0x038000 0x038000 0x038000	00 0> 00 0> 00 0> 00 0> 00 0> 00 0> 00 0> 00 0> 00 0> 00 0>	00000000 00600000 00680000 02720000 02780000 02780000 02080000 03380000 03300000 0300000 03400000 03400000	0x0001DFEB 0x006001FF 0x006801FF 0x0275C38F 0x02275C38F 0x0324EFFF 0x03342FFF 0x03342FFF 0x033497C5 0x030001FF 0x28FE1653	D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima; D:\3G785MQ\ima;	jestpreloader_m3g012.bin jestMBR jestEBR1 jestLebin jestlucting jestlecovery.img jestero.img jestlogo.bin jestlogo.bin jestlogo.bin jestloge.bin	E
					100%		
137264 Bytes / 134,	05 KBps	EMMC	COM45	921600 bps	0:04 sec		
MT6589_S00 8	192Mb DRAM		US	B_HIGH_SPEED	R ^a	EMMC: (58Gb+8192Mb) SAMS	JNG 0x4d3847315741

Smart Phone Fl	lash Tool (Runtime T	race Mode)				
File Action Op	otions Window H	lelp				
Download						
Q Format	Q Firmware -> Ungrade	Ca Download	0 Str	DA DI	_ All With Check, Sum	
Download Agent	D:\3G785MQ\SP_Fla	ish_Tool_v3.1322.	5.175\MTK_Allin	One_DA.bin		🕞 Download Agent
Scatter-loading File	D:\3G785MQ\images	\MT6589_Android	_scatter_emmc.tr	<t .<="" th=""><th></th><th>Scatter-loading</th></t>		Scatter-loading
Authentication File	[air daoin			🗁 Auth File
Certification File	Í					🖂 Cert File
Nand Util File						🕞 Nand Util File
name	region address	begin address	end address	location		*
PRELOADER	0x00000000	0x00000000	0x0001DFEB	D:\3G785MQ\imaj	ges\preloader_m3g012.bin	
MBR	0x00600000	0x00600000	0x006001FF	D:\3G785MQ\imag	ges\MBR	
EBR1	0x00680000	0x00680000	0x006801FF	D:\3G785MQ\imaj	ges\EBR1	
UBOOT	0x02720000	0x02720000	0x0275C38F	D:\3G785MQ\imaj	ges\lk.bin	E
BOOTIMG	0x02780000	0x02780000	0x02CD17FF	D:\3G785MQ\imaj	ges\boot.img	
RECOVERY	0x02D80000	0x02D80000	0x0334EFFF	D:\3G785MQ\imaj	ges\recovery.img	
SEC_RO	0x03380000	0x03380000	0x03382BFF	D:\3G785MQ\imaj	ges\secro.img	
🗹 LOGO	0x03A00000	0x03A00000	0x03A997C5	D:\3G785MQ\imaj	ges\logo.bin	
EBR2	0x03D00000	0x03D00000	0x03D001FF	D:\3G785MQ\imaj	ges\EBR2	
ANDROID	0x04780000	0x04780000	0x28FE1653	D:\3G785MQ\imaj	ges\system.img	*
1 (j)			1			•
				21%		
141530454 Bytes / 6	5581,59 KBps EMI	MC COM45	921600 bps	0:28 sec		
MT6589_S00 8	192Mb DRAM	US	SB_HIGH_SPEED)	EMMC: (58Gb+8192Mb) SAMS	UNG 0x4d3847315741

🚮 Smart Phone Fl	lash Tool (Runtime	e Trace Mode)				
File Action Op	otions Window	Help				
Download Read b	oack Memory Test	1				
C Format	😨 Firmware -> Upgra	ade Download	Ø Sto	DA DL	All With Check Sum	
Download Agent	D:\3G785MQ\SP_	Flash_Tool_v3.1322.	5.175\MTK_Allir	iOne_DA.bin		🕞 Download Agent
Scatter-loading File	D:\3G785MQ\imag	ges\MT6589_Android	_scatter_emmc.t;	xt		🕞 Scatter-loading
Authentication File	Í					Auth File
Certification File	[Firm	ware Upgrade 🗵	3	Cert File
Nand Util File						🗁 Nand Util File
name	region addres	ss begin address	end addi			•
PRELOADER	0x00000000	0x00000000	0x0001C		.preloader_m3g012.bin	
MBR	0x00600000	0x00600000	0x00600	and the second	MBR	
EBR1	0x00680000	0x00680000	0x00680		EBR1	
UBOOT UBOOT	0x02720000	0x02720000	0x02750		,lk.bin	=
BOOTIMG	0x02780000	0x02780000	0x02CD1		boot.img	
RECOVERY	0x02D80000	0x02D80000	0x0334EFFF	D:\3G785MQ\imag	es\recovery.img	
SEC_RO	0x03380000	0x03380000	0x03382BFF	D:\3G785MQ\imag	es\secro.img	
🗹 LOGO	0x03A00000	0x03A00000	0x03A997C5	D:\3G785MQ\imag	es\logo.bin	
EBR2	0x03D00000	0x03D00000	0x03D001FF	D:\3G785MQ\imag	es\EBR2	
ANDROID	0x04780000	0x04780000	0x28FE1653	D:\3G785MQ\imag	es\system.img	-
 I 				m.		•
				100%		
550980934 Bytes / 6	5172,07 KBps E	MMC USB	921600 bps	1:56 sec		
MT6589_S00 8	192Mb DRAM				EMMC: (58Gb+8192Mb) SAMSUNG	G 0x4d3847315741

Не отключайте и не выключайте планшетный компьютер, до окончания процесса установки обновления...

Появление надписи «Download OK» означает, что процесс обновления планшетного компьютера завершился удачно...

Если по истечении 2 минут появится сообщение об ошибке, переподключите USB кабель и повторно нажмите кнопку сброса планшетного компьютера.

Если обновление автоматически не начинается, необходимо установить драйвера.

Установка драйвера

- Не закрывая программу установки обновления, наведите курсор на иконку «Мой компьютер» (на рабочем столе или в панели «Пуск») и нажмите правую кнопку мыши. Выберите пункт «свойства» в появившемся меню.
- 2. В появившемся окне, выберите пункт «диспетчер устройств»



3. Откроется окно диспетчера устройств.



4. Найдите в диспетчере устройств пункт «МТ65хх Preloader» (пункт должен быть отмечен восклицательным знаком). Если такого пункта нет, повторно нажмите кнопку «Reset» на планшетном компьютере. Наведите курсор на этот пункт и нажмите правую кнопку мыши, в появившемся меню, выберите пункт «обновить драйверы…»



5. Откроется следующее окно:

🚔 Диспетчер устройств	
Файл Действие Вид Справка	
 ↓ • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
 Ба Ба Ба Как провести поиск программного обеспечения для устройств? Спарти ди 	
 Аг Автоматический поиск обновленных драйверов Windows будет вести поиск последних версий драйверов для устройства на этом компьютере и в Интернете, если пользователь не отключил эту функцию в параметрах установки устройства. 	E
 Кс М Выполнить поиск драйверов на этом компьютере М Поиск и установка драйверов вручную. М П 	
	Отмена

6. Выберите пункт «Выполнить поиск на этом компьютере».

айл Действие	Вид Справка
• 🔶 🗖 🗖	
Toshi	Обновление драйверов - MT65xx Preloader
⊳	Поиск драйверов на этом компьютере
⊳ Ar ⊿ Bo Ar	Искать драйверы в следующем месте:
⊳ - 4 3ε ⊳ - Ξ Κ/ ⊳ - 1 Κς	Включая вложенные папки
→ ₩ Ka → ₩ M → ₩ N → ₩ N	Выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов В этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории.
D - V Xc	Далее Отмена

7. Нажмите кнопку обзор и укажите путь до папок:

/3G785MQ/Drivers/ Driver_Auto_Installer_v1.1236.00/SmartPhoneDriver/ далее выберите папку «x86» или «x64» в соответствии с разрядностью вашей OC, и в них папку «Infs», нажмите кнопку «далее».

🛃 Диспетчер устро	йств	Ŋ
Файл Действие	Вид Справка	
▲ - A Toshi → - O BI → - O BI → - O DI → - O ID	🔔 Обновление драйверов - MT65xx Preloader	X
⊳ - 😼 Ба ⊳ - 🔩 Ви ⊳ - 👝 Ди	Поиск драйверов на этом компьютере	
▷ · □ A	Искать драйверы в следующем месте:	pad Agent
	hrivers\Driver_Auto_Installer_v1.1236.00\SmartPhoneDriver\x86\Infs O63op	er-loading
⊳-4, 3e ⊳ Kr	🗹 Включая вложенные папки	th File
 → ● Kc → ● M → ■ M → ■ M → ■ M 		rt File
> 律 n → 目 n > 望 Ci > 優 Ci > 獨 Ye	 выорать драивер из списка уже установленных драиверов в этом списке перечисляются все установленные драйверы, совместимые с этим устройством, а также драйверы для устройств той же категории. 	E.
⊳ - ₩ Xa	Далее Отмена	
0 Bytes / 0 Bps	EMMC Searching 921600 bps 0:00 sec	
		11.

8. После окончания установки драйверов, нажмите кнопку «закрыть».



 После этого еще раз нажмите кнопку «Reset» на вашем планшетном компьютере, процесс установки обновления должен начаться автоматически (смотри пункт 7 «Установка обновления программного обеспечения»).